


KOCHFELDER / MG 6042 X

GASKOCHFELD



FUNKTIONEN

Bedienknebel vorne, 4 Gasbrenner,
Brennerabdeckung, Kleingeschirraufsatz,
Elektrische Zündeinrichtung

KOCHZONEN

Vorne Links: 1750 W
Hinten Links: 2900 W
Vorne Rechts: 1000 W
Hinten Rechts: 1750 W

SICHERHEIT

Sicherheitsventil, das bei Erlöschen des
Gasbrenners die Gaszufuhr absperrt

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 100 x 580 x 510

NISCHENMASSE

(B x T in mm) 560 x 490

FARBE

Edelstahl

Mehr unter

www.elektrobregenz.com



GASKOCHFELD

MODELLBEZEICHNUNG		MG 6042 X
Type		Gaskochfeld
Breite, cm		60
KONTROLLTYP		
Bedienknebel vorne in Glas eingebettet		-
Bedienknebel vorne		x
BRENNER		
Anzahl der Gasbrenner		4
Vorne Links, W		1750
Hinten Links, W		2900
Vorne Rechts, W		1000
Hinten Rechts, W		1750
FUNKTIONEN		
Brennerabdeckung		x
Kleingeschirraufsatz		x
Elektrische Zündeinrichtung		x
SICHERHEIT		
Sicherheitsventil, das bei Erlöschen des Gasbrenners die Gaszufuhr absperrt		x
TECHNISCHE INFORMATIONEN		
Gasanschlusswert, W		7400
Elektrischer Anschlusswert, W		1
Elektrische Spannung/Frequenz, V/Hz		220-240/50
Absicherung, A		-
ABMESSUNGEN		
Gerätemaße, H x B x T in mm		100 x 580 x 510
Auschnittmaße, B x T in mm		560x490
Nettogewicht in kg		11,5
Bruttogewicht in kg		12,6
FARBOPTIONEN		
Edelstahl		x

