


KOCHFELDER / MIS 6495 FX

INDUKTIONSKOCHFELD



FUNKTIONEN

Sensortasten, 9 Leistungsstufen, Direkte Anwahlfunktion, Kochstellen kombinierbar, Memory Funktion, Booster, Betriebsanzeige, Resthitzanzeige, Timer für jede Kochzone, Restwärmeanzeige

KOCHZONEN

4 Kochzonen, 2 davon flexibel einstellbar:

Vorne Links

Ø 180/1800-3000 W (Max/Booster)

kombinierbar mit

Hinten Links

Ø 180/1800-3000 W (Max/Booster)

Vorne Rechts

Ø 180/1800-3000 W (Max/Booster)

kombinierbar mit

Hinten Rechts

Ø 180/1800-3000 W (Max/Booster)

SICHERHEIT

Tastensperre, Überlaufschutz, Automatische Abschaltung

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 48 x 580 x 510

NISCHENMASSE

(B x T in mm) 560 x 490

RAHMEN

Edelstahlrahmen vorne und hinten, Facettenschliff links und rechts

Mehr unter

[www.elekt**ra**bregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)



INDUKTIONSKOCHFELD

MODELLBEZEICHUNG		MIS 6495 FX
Type		Induktionskochfeld
Breite in cm		60
KONTROLLTYP		
Art der Bedienung		Touch Control
Anzeige		LED Display
Separate Bedienfelder		x
Timer		x
KOCHZONEN		
Type der Kochzone		Induktion
Leistungsstufe für jede Kochzone		x
Anzahl der Kochzonen		4 (2 flexibel einstellbar)
Vorne Links		Ø 180 mm/1800-3000 W
Hinten Links		Ø 180 mm/1800-3000 W
Vorne Rechts		Ø 180 mm/1800-3000 W
Hinten Rechts		Ø 180 mm/1800-3000 W
Mitte		-
Links		-
Rechts		-
FUNKTIONEN		
Automatische Topferkennung		x
Memoryfunktion		x
Betriebsanzeige		x
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur		x
SICHERHEIT		
Tastensperre		x
Überlaufschutz		x
Überhitzungsschutz		x
Automatische Abschaltung		x
Restwärmeanzeige		x
TECHNISCHE INFORMATIONEN		
Anschlusswert, W		7200
Elektrische Spannung, V		380
Frequenz, Hz		50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaße, B x T, mm		560 x 490
GERÄTEMASSE		
Tiefe, mm		510
Breite, mm		580
Höhe, mm		48
Nettogewicht, kg		11,4
Bruttogewicht, kg		12,6
FARBOPTIONEN		
Edelstahlrahmen vorne und hinten		x
Edelstahlrahmen		-
Rahmenlos		-

